



P.U.P. Softin Sp. z o.o.  
ul. Piękna 74  
50-506 Wrocław  
tel./fax. 71 372 81 37  
e-mail: softin@softin.com.pl  
web: www.softin.com.pl



## SZK-40 – sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych

### SZK-40 polecany dla:



stacji transformatorowych,



złączy kablowych,



rozłączników THO-24 na słupach.



Rozłącznik THO z przekładnikiem PR-0,72



Czujnik prądu typu CSO25

### Przeznaczenie sygnalizatora SZK-40

Sygnalizator SZK-40 jest urządzeniem przeznaczonym do wykrywania zwarć doziemnych i międzyfazowych oraz lokalizacji miejsca awarii w sieciach średniego napięcia. Sygnalizator wykonuje funkcje sygnalizacyjne, pomiarowe i sterowania przekazując informacje o stanie nadzorowanej linii do urządzeń telemechaniki za pomocą układów wyjściowych.

Szeroki zakres nastaw umożliwia stosowanie sygnalizatora w sieciach SN (o napięciu do 36kV):

- kompensowanych posiadających automatykę AWSC,
- z punktem gwiazdowym, uziemionym przez rezystor,
- z punktem gwiazdowym, izolowanym chwilowo lub stale.

**Praca sygnalizatora SZK-40 na sieciach o dużych prądach pojemnościowych udziału.** Urządzenie, dostosowane do pracy w sieciach o małych prądach pojemnościowych udziału, działa jako komparator poziomy. W sieciach o dużych prądach pojemnościowych udziału, kompensowanych z automatyką AWSC, urządzenie może pracować wg algorytmu kierunkowego - selektywnego wykrywania zwarć doziemnych w układzie normalnym, jak i w układzie awaryjnym (zmieniającym rozptył prądów pojemnościowych).

### Opis ogólny

Sygnalizator SZK-40 jest całkowicie autonomiczny stanowiąc kompletną jednostkę nadzorującą. Nastawy parametrów zwarć doziemnych i międzyfazowych są wprowadzane przez użytkownika za pomocą klawiatury i widoczne na wyświetlaczu OLED zapewniającym wysoki kontrast i kąt widzenia. Zestaw sygnalizatora stanowi połączenie jednostki nadzorującej SZK-40 i trzech przekładników prądowych dla sieci kablowej lub napowietrznej SN.

Opcjonalnie sygnalizator może być wyposażony w zewnętrzną lampkę sygnalizacyjno – alarmową LED.

### Przekładniki prądowe:

Sygnalizator SZK-40 może wykorzystywać dostarczone w komplecie przekładniki prądowe lub współpracować z przekładnikami prądowymi innych producentów. Ze względu na stosowanie różnych przekładni urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny moduł dopasowujący do konkretnych przekładników prądowych o podanej przez zamawiającego przekładni (np.: PR-0,72 300/1A, CSO25 300/1A, PPN-SN Un=15kV, 400/1A lub inne \*).

**Sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych** jest mikroprocesorowym urządzeniem pomiarowym sygnałów prądowych otrzymywanych z przekładników. Urządzenie prowadzi ciągły pomiar prądów fazowych i ma za zadanie analizę sygnału prądowego pojawiającego się w przypadku wystąpienia doziemienia lub zwarcia międzyfazowego. Przekroczenie zadanych progów, w zadany czas (TPD - przy doziemieniu, TPZ - przy zwarcu międzyfazowym) uruchamia obwody sygnalizacyjno-alarmowe na czas sygnalizacji TS, do momentu skasowania zdalnego lub ręcznego. Istnieje również możliwość włączenia kasowania sygnalizacji po ponownym załączeniu nadzorowanej linii i przepływie w niej prądu przez zadany czas.

Sygnalizator umożliwia wykrywanie zwarć przemijających lub trwałych albo tylko zwarć trwałych, powodujących wyłączenie linii SN.

## Układy wejścia/wyjścia

## RS-485/Modbus

## Test/Kasowanie

## Optyczna sygnalizacja zewnętrzna

## Opcje wyposażenia



3x1 przekładniki prądowe  
 $\Phi=100\text{mm}$



1 przekładnik Ferrantiego  
 $\Phi=150\text{mm}$  + 2 przekładniki  
prądowe  $\Phi=100\text{mm}$



Lampka wandaloodporna



Lampka LED

## Gwarancja

## Zamówienie

Urządzenie jest dostosowane do współpracy z układami telemechaniki poprzez dwa wejścia izolowane optoelektronicznie oraz dwa wyjścia przekaźnikowe. Funkcje wejść i wyjść są konfigurowalne.

Sygnalizator wyposażony jest w interfejs RS-485 z protokołem Modbus-RTU. Dzięki temu możliwy jest pełny zdalny nadzór nad urządzeniem obejmujący zarówno odczyt bieżącego stanu urządzenia i jego konfiguracji jak i modyfikacja ustawień.

Test poprawności działania urządzenia można wykonać za pomocą klawiszy Test i Kas. Wynik wskazują lampki umieszczone na płycie czołowej urządzenia.

**Zewnętrzna lampka sygnalizacyjno-alarmowa** typu LED jest sterowana impulsowo. Dwukolorowa lampka zewnętrzna, wykonana w obudowie utrudniającej jej uszkodzenie przez osoby postronne, jest montowana na elewacji budynku lub słupie linii napowietrznej. Pobudzenie sygnalizatora jest jednocześnie wskazywane lokalnymi lampkami LED umieszczonymi na płycie czołowej.

## Dane techniczne

- Prądy mierzone  $I_1, I_2, I_3$  [A]: –  $0 \div 1000; \pm 8\%$ ,
- Wybór trybu pracy:
  - praca progowa,
  - praca wg algorytmu kierunkowego (dla sieci kompensowanych z AWSC).
- Próg dla prądu doziemienia  $I_r$  [A]: –  $5 \div 500; \pm 8\%$ ,
- Próg dla prądu zwarcia międzyfazowego  $I_z$  [A]: –  $100 \div 1000; \pm 8\%$ ,
- Opóźnienie TPD [ms]: –  $50 \div 1000; \pm 5\%$ ,
- Opóźnienie TPZ [ms]: –  $0 \div 1000; \pm 5\%$ ,
- Czas opóźnienia sygnalizacji (zwarcia trwałe) TO[s]: –  $1 \div 60$ ,
- Nastawa czasowa algorytmu kierunkowego  $\Delta T$ [ms]: –  $1500 \div 5000$ ,
- Nastawa czułości algorytmu kierunkowego  $\Delta I$ [A]: –  $1 \div 9$ ,
- Czas sygnalizacji TS[h]: –  $1 \div 10$ ,
- Licznik doziemień: –  $0 \div 999$ ,
- Licznik zwarć: –  $0 \div 999$ ,
- Wejścia cyfrowe: – 2 optoizolowane, 24VDC,
- Wyjścia cyfrowe: – 2 do telemechaniki: (styki zwierne przekaźników, 5A/250VAC, 5A/30VDC),
- Wyjście dedykowane: – do lampki LED,
- Interfejs komunikacyjny: – RS-485 izolowany / Modbus-RTU,
- Testowanie sygnalizatora: – ręczne - z klawiatury,  
– zdalne, napięciem 24VDC.
- Kasowanie sygnalizacji: – samoczynne po czasie TS,  
– ręczne - z klawiatury,  
– automatyczne, po TK[s]:  $1 \div 90$  trwania SN,  
– zdalne, napięciem 24VDC,
- Zasilanie / pobór prądu: – 24VDC / 150mA,
- Obudowa sygnalizatora: – wymiary (WxSxG): 108x90x114,5mm,
- Mocowanie: – listwa TS-35,
- Stopień ochrony obudowy: – sygnalizator - IP 20,  
– przekładniki - IP 40,  
– sygnalizator alarmu (lampka LED) - IP 65,
- Zakres temperatur pracy: –  $-40^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$ .

**Pełny serwis i gwarancja.** SOFTIN udziela dwuletniej gwarancji na produkowane przez siebie urządzenia i prowadzi serwis pogwarancyjny swoich produktów.

W zamówieniu należy podać opcje wyposażenia sygnalizatora SZK-40. Jeżeli sygnalizator ma współpracować z przekładnikiem innej firmy to należy określić wartość jego przekładni (np. dla przekładnika PR-0,72 300/1A należy podać: SZK-40/300)

*\*) Produkty innych firm przedstawiono na zdjęciach wyłącznie w celach identyfikacji.*